FERYSTER	Pomiary dławików SMD 5,8x4,5 (przykładowe)

Type	Frequency (MHz)														
	0,3		1		3		5		10		20		30		SFR
	L	Z	L	Z	L	Z	L	Z	L	Z	L	Z	L	Z	
	uH	Ohm	uH	Ohm	uH	Ohm	uH	Ohm	uH	Ohm	uH	Ohm	uH	Ohm	MHz
DSMD 5,8/3,3/1,5	3	0,33	2,95	0,7	2,9	1,5	2,9	2,3	3	6,6	3,3	25	3,9	82	>30
DSMD 5,8/4,7/1,2	4,98	0,52	4,8	1,2	4,7	2,6	4,75	4	4,9	11	5,6	47	7,9	200	>30
DSMD 5,8/6,8/1,2	6,15	0,72	5,87	1,8	5,75	3,7	5,8	5,6	6	15	7,2	68	11	320	>30
DSMD 5,8/10/0,9	9,4	1,2	8,85	3	8,7	6,2	8,8	9,9	9,5	27	13,8	170	47	7k	>30
DSMD 5,8/15/0,7	14,4	1,4	13,7	4,2	13,6	9,5	13,9	14,5	16,1	47	41	1k			23
DSMD 5,8/22/0,6	21,5	2	20,2	6,8	20,2	15	21	27	26,5	100					19
DSMD 5,8/33/0,6	27,2	3	25,6	10	25,4	24	26,5	36	34,5	130					18
DSMD 5,8/47/0,5	42,7	4,5	40	18	40,2	42	44,4	75	88	680					13
DSMD 5,8/68/0,35	63	3,7	61	18	64	60	77	140	600	16k					10
DSMD 5,8/100/0,35	110	9	106	47	117	200	180	700							7,5
DSMD 5,8/150/0,25	130,5	9,7	127	57	140	240									7
DSMD 5,8/220/0,2	184	11	182	77	220	500									6
DSMD 5,8/330/0,2	287	18	290	130	440	1,5k									4,3