FERYSTER	Pomiary dławików SMD 7,8x5,0 (przykładowe)

Type	Frequency (MHz)														
	0,3		1		3		5		10		20		30		SFR
	L	Z	L	Z	L	Z	L	Z	L	Z	L	Z	L	Z	
	uH	Ohm	uH	Ohm	uH	Ohm	uH	Ohm	uH	Ohm	uH	Ohm	uH	Ohm	MHz
DSMD 7,8/6,8/1,9	4,6	0,35	4,5	0,8	4,5	1,6	4,5	2,9	4,7	10	5,8	58	9,4	370	>30
DSMD 7,8/10/1,5	8,2	0,7	7,9	1,6	8	3,4	8,15	6,2	9	21	14,9	190			28
DSMD 7,8/15/1,2	14,2	1,4	13,6	3,2	13,7	7,6	14,1	12,7	17	51	77	4,4k			21
DSMD 7,8/22/0,9	16,8	1,2	16,4	3	16,7	7,6	17,5	14	23	80	50	780			18
DSMD 7,8/33/0,8	28,7	2,4	27,6	7	28,4	18	31	33	54	270					13,5
DSMD 7,8/47/0,7	37,8	2,9	36,4	8	38	27	43,4	50	125	1,2k					11,5
DSMD 7,8/68/0,5	58,4	3	57	12	61,6	47	76	120							9
DSMD 7,8/100/0,35	112	4,3	112	24	139	180	300	1k							6
DSMD 7,8/150/0,35	141	6,5	141	33	186	250	640	6k							5,5
DSMD 7,8/220/0,25	190	6,8	195	50	300	650									4,3
DSMD 7,8/330/0,2	290	12	305	78	930	4k									4
DSMD 7,8/470/0,2	410	17	440	150	1000	40k									3
DSMD 7,8/680/0,15	600	20	680	270											2,5