FERYSTER	Pomiary dławików SMD 10x5,4 (przykładowe)

Type	Frequency (MHz)														
	0,3		1		3		5		10		20		30		SFR
	L	Z	L	Z	L	Z	L	Z	L	Z	L	Z	L	Z	
	uH	Ohm	uH	Ohm	uH	Ohm	uH	Ohm	uH	Ohm	uH	Ohm	uH	Ohm	MHz
DSMD 10/10/3,0	8,7	1,15	8,3	2,6	8,3	5,2	8,4	9,6	9,4	33	18,1	376			24
DSMD 10/15/2,5	14,6	1,5	14,2	3,4	14,2	7	14,9	16	18,6	83					17
DSMD 10/22/1,9	20	2,2	19,6	5,3	19,8	19	21,2	26	30	180					16,5
DSMD 10/33/1,6	31	3,5	29,8	8	30	22	33	39	69	295					13
DSMD 10/47/1,4	43	5,7	41,2	14,5	42,8	30	50	95	260	7k					11
DSMD 10/68/1,2	64	7,7	62	21	67	56	91	216							7
DSMD 10/100/0,9	95	10,6	91,6	34	104	100	167	600							6,5
DSMD 10/150/0,7	143	16	137	53	176	280	500	4k							6
DSMD 10/220/0,7	212	25	210	98	440	1,6k									3,9
DSMD 10/330/0,5	313	35	309	156	660	4k									4
DSMD 10/680/0,35	690	30	760	490											2,6
DSMD 10/470/0,5	473	44	520	320											2,5
DSMD 10/1000/0,35	1050	54	1500	1,3											1,6