

|          |  |
|----------|--|
| FERYSTER | Pomiary dławików SMD 4,5x3,2 (przykładowe) |
|----------|--|

| Type              | Frequency ( MHz ) |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|-------------------|-------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
|                   | 0,3               |      | 1    |      | 3    |      | 5    |      | 10   |      | 20   |      | 30   |      | SFR  |
|                   | L                 | Z    | L    | Z    | L    | Z    | L    | Z    | L    | Z    | L    | Z    | L    | Z    |      |
|                   | uH                | Ohm  | uH   | Ohm  | uH   | Ohm  | uH   | Ohm  | uH   | Ohm  | uH   | Ohm  | uH   | Ohm  | MHz  |
| DSMD 4,5/1/1,2    | 0,8               | 0,12 | 0,77 | 0,24 | 0,75 | 0,5  | 0,75 | 0,77 | 0,75 | 2,1  | 0,75 | 5,2  | 0,76 | 10   | >30  |
| DSMD 4,5/1,5/0,9  | 1,1               | 0,22 | 1,05 | 0,47 | 1,02 | 0,8  | 1,02 | 1,4  | 1,02 | 2,5  | 1,02 | 7,6  | 1,05 | 15   | >30  |
| DSMD 4,5/2,2/0,7  | 1,8               | 0,22 | 1,7  | 0,56 | 1,7  | 1,15 | 1,68 | 1,7  | 1,68 | 4    | 1,72 | 12   | 1,82 | 26   | >30  |
| DSMD 4,5/3,3/0,7  | 2,25              | 0,25 | 2,15 | 0,68 | 2,1  | 1,4  | 2,1  | 2,2  | 2,1  | 5    | 2,2  | 15   | 2,42 | 36   | >30  |
| DSMD 4,4/4,7/0,5  | 4,3               | 0,4  | 4,1  | 1,4  | 3,97 | 3    | 3,96 | 4,7  | 4,4  | 11   | 4,47 | 38   | 5,6  | 111  | >30  |
| DSMD 4,5/6,8/0,5  | 7                 | 0,78 | 6,6  | 2,9  | 6,35 | 6,3  | 6,33 | 9,6  | 6,5  | 20   | 7,5  | 66   | 10,5 | 270  | >30  |
| DSMD 4,5/10/0,35  | 9,9               | 0,68 | 9,5  | 3    | 9,3  | 6,8  | 9,3  | 10,6 | 9,9  | 27   | 13   | 130  | 29   | 1,5k | >30  |
| DSMD 4,5/15/0,35  | 12,9              | 1    | 12,4 | 4,7  | 11,9 | 11   | 12   | 16   | 12,9 | 46   | 19,9 | 240  | 68   | 15 k | >30  |
| DSMD 4,5/22/0,25  | 19,4              | 1,6  | 18,4 | 8,2  | 17,8 | 20   | 18,1 | 30   | 20,1 | 76   | 59   | 1,9k |      |      | 24   |
| DSMD 4,5/33/0,25  | 29,7              | 2,8  | 28,2 | 14   | 27   | 38   | 27,8 | 56   | 35   | 200  |      |      |      |      | 18   |
| DSMD 4,5/47/0,2   | 42,6              | 2,5  | 41,6 | 13   | 41,3 | 51   | 44,2 | 91   | 70   | 470  |      |      |      |      | 14,5 |
| DSMD 4,5/68/0,2   | 68                | 5,6  | 66   | 30   | 64,7 | 110  | 72   | 180  | 160  | 2,2k |      |      |      |      | 12   |
| DSMD 4,5/100/0,15 | 96,6              | 5,6  | 95,4 | 30   | 99   | 150  | 120  | 330  |      |      |      |      |      |      | 9,5  |